

zadání volby (červená a zelená dioda pomalu bliká)	červená a zelená dioda bliká rychle	funkce	poznámka
0	(zadejte nový PIN 6-8 znaků) + (#) + (zopakujte nový PIN 6-8 znaků) + (#)	změní master PIN	
1	(načtení karty) + (#)	přidání uživatele	opakovatelný příkaz
	(1-1000 (ID)) + (#)+ (načtení karty)+(#)		
	(8-mi až 10-ti místný kód karty)+ (#)		
	(1-1000 (ID)), + (#) + (8-mi až 10-ti místný číselný kód karty)		
	(1-1000 (ID) + (#) + (4-6-ti digitální PIN)		
2	(načtení karty) + (#)	smazání jedné karty	opakovatelný příkaz
	(8-mi až 10-ti místný kód karty)+ (#)	smazání jednoho uživatele	
	(1-1000 (ID) uživatele		
2	(0000)+(#)	smazání všech uživatelů	pozor, nebezpečný příkaz
3	(0)+(#)	nastavení přístupu pouze kartou	
	(1)+(#)	nastavení přístupu kartou a PINem najednou	defaultně je (2)
	(2)+(#)	nastavení přístupu kartou nebo PIN (oboje)	
4	(0)+ (#)	nastavení sepnutí relé na 50ms	
	(1-98)+(#)	nastavení sepnutí relé v rozmezí od 1 sekundy do 98 sekund	továrně je nastaveno 5 sekund
	(99)+(#)	přepínací režim zamčeno/odemčeno	
5	(0)+ (#)	relé v režimu typu zámku bez napětí zamčeno	tovární nastavení je (1)
	(1)+ (#)	relé v režimu typu zámku bez napětí odemčeno	
6	(0000)+(#)	kopírování dat mezi jednotkami	